



## GENERADOR GASOLINA LC 1600J 1.0 KW

---



### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Generador utilizado principalmente en lugar de entretenimiento, uso de emergencia eléctrica y para el hogar.
- Gran autonomía de uso por su capacidad de estanque de combustible
- Panel de nivel de voltaje.
- Sistema de amortiguación de vibración
- Amplio mix de repuestos.
- Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre la culata. (OHV)

### ESPECIFICACIONES:

- Modelo desarrollado y patentado compacto y liviano.
- Bajo consumo de combustible.
- Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación.
- Pequeño, ligero y portátil.
- Utiliza regulador automático de tensión para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.
- Posee un protector de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección, posee un la luz que enciende para dar aviso de bajo

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	LC 1600J
Modelo Motor	LC154F
Tipo Motor	4 Tiempos, Refrigeración Forzada, OHV
Potencia / Velocidad del Motor	1.6.5 Kw / 3600 RPM
Diámetro Por Carrera	52 mm x 46 mm
Cilindrada	97 cc
Relación de Compresión	5.6:1
Capacidad de Aceite	0,45 L
Capacidad del Tanque de Combustible	4.5 L
Consumo de Combustible	≤ 450 g / Kw. H
Tiempo de Uso Continuo	7h tiempo / 5,5 h
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tensión	220 V
Sistema de Regulación de Voltaje	Automática
Potencia Salida Nominal	800W / 1000W
Potencia Salida Máxima	900W / 1000W
Factor de Potencia	1.0
Sistema de Arranque	Sistema de Encendido Transistorizado Encendido por Magneto
Emisión de Ruido	≤75dB (A)
Dimensiones	464 × 340 × 408 mm
Peso	28kg

Visita nuestra página web y conoce más acerca de nuestros productos.

Diagonal Oriente 1374, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: (+56 2) 2570 9984 | [www.gscom.cl](http://www.gscom.cl)

